



Zubehör

RF Magnet-Antenne 5dBi SMA-Stecker gerade 1,5 m - NET

Mat.-Nr.: 1300359

Produktmerkmale

- RF Magnet-Antenne mit geradem SMA-Anschlusstecker ohne Ferritkern
- Geeignet für SW868 und SW922
- Leitungslänge 1,5 m

Maßzeichnung



Technische Daten

Frequenzbereich

824 - 960 MHz, 1,8 GHz / 1,9 GHz

Impedanz

50 Ω

Verstärkung

5 dBi

Abmessungen

Ø Fuß 70 mm, Höhe ca. 341 mm

Anschlussart

Anschlussleitung RG58

Leitungslänge

1,5 m

Stecker

SMA

Hinweis

Magnetfußantennen müssen auf eine Metallplatte von min. 250 x 250 mm montiert werden.

Gewicht

200 g

Anordnung von Empfänger- und Schalterantenne



A = Optimale Montage

B = Mögliche Montage

C = Ungeeignete Montage

Irrtümer und technische Änderung vorbehalten.