



## Acessórios

### RF Antena magnética 5dBi com conector TNC, IP 65 3.6 m - NET

Número do artigo: 1213587

#### Características dos produtos

- Antena magnética RF com conector TNC
- Comprimento do cabo 3,6 m

#### Notas

- Atenção: A conexão com o receptor só é possível com uma tomada de antena RF SMA com conector TNC (material no. 1216026) ou RF R-SMA com conector TNC (material no. 1446865).

#### Desenho com dimensões



#### Dados técnicos

**Faixa de frequência**  
824 - 960 MHz, 1,8 GHz / 1,9 GHz

**Impedância**  
50  $\Omega$

**Ganho**  
5 dBi

**Dimensões**  
Ø pé 70 mm, altura aprox. 341 mm

**Conexão**  
cabo RG58

**Comprimento do condutor**  
3,6 m

**Conector**  
TNC

**Observação**  
Antenas magnéticas devem ser montadas numa superfície metálica de no mín 250x250mm.

**Peso**  
295 g

#### Arranjos das antenas do receptor e transmissor



A = Montagem otimizada  
B = Montagem possível  
C = Montagem inadequada

Ressalvadas erratas e alterações técnicas.